Układ sieciowy TN-S
Układ sieciowy IT

2T-IT7 sala oper. 2.07 | 2T-IT8 sala nr 2.16 | 2T-IT9 sala nr 2.17,2.18
TR7 8,0kVA | TR9 6,3kVA | TR9 4,0kVA
2xN2XH-J 1x25 | 3xN2XH-J 1x6 | 3xN2XH-J 1x4
RM2.7 | RM2.8 | RM2.9

2T-IT1 sala nr 2.51 | 2T-IT2 sala nr 2.51 | 2T-IT3 sala oper. 2.55 | 2T-IT4 sala oper. 2.64 | 2T-IT5 sala oper. 2.65
TR1 6,3kVA | TR2 6,3kVA | TR3 8,0kVA | TR4 8,0kVA | TR5 8,0kVA
2xN2XH-J 1x25 | 3xN2XH-J 1x6
RM2.1 | RM2.2 | RM2.3 | RM2.4 | RM2.5

2T-IT6 sala oper. 2.74
TR6 8,0kVA
2xN2XH-J 1x25 | 3xN2XH-J 1x6
RM2.6

L1-L2 400V | L2-L3 400V | L3-L1 400V

RR2.3 | RUPS2.3 | RR2.2 | RUPS2.2 | RR2.1 | RUPS2.1

rozłącznik bezp. 35A N2XH-J 3x6mm² | 25A N2XH-J 3x4mm² | 100A N2XH-J 5x35mm² | 63A N2XH-J 5x16mm²
rozłącznik 125A + wyzwalacz wzrostowy | rozłącznik 100A

(N)HXH-J PH90 2x2,5

2WG1-2WG2
sterowanie cewki wzrostowej z rozdzielnicy głównego wył. PPOŻ. (blok operacyjny)

OWG1-OWG3
sterowanie cewki wzrostowej z rozdzielnicy głównego wył. PPOŻ. (sterylizatornia)

2 PIĘTRO
1 PIĘTRO
PARTER
PIWNICA

TCS2 Pi=345kW Pz=212kW
rozłącznik 630A + wyzwalacz wzrostowy
4xN2XH-J 1x240 + 1xN2XH-J 1x120
rozłącznik bezp. 400A

TCS1 Pi=85kW Pz=52kW
rozłącznik 160A + wyzwalacz wzrostowy
N2XH-J 5x50
rozłącznik bezp. 125A

N2XH-J 5x50 | rozłącznik bezp. 125A
N2XH-J 5x50 | rozłącznik bezp. 125A
N2XH-J 5x25 | rozłącznik bezp. 80A
5x N2XH-J 1x150 | rozłącznik bezp. 250A
5x (N)HXH-J PH90 1x95mm² | rozłącznik bezp. 200A

sekcja I nierezerwowana | sekcja II | sekcja III rezerwowana

RK/UPS istniejąca

UPS 120kVA czas podtrzymania 18 minut
BY-PASS
UPS
5x N2XH-J 1x150
rozłącznik 250A istniejący
20A
(N)HXH-J PH90 5x4

WGUPS
2WGUPS1-2WGUPS2
(N)HXH-J PH90 2x2,5

zasilanie sterowania wył. p.poz. blok op. — rozłącznik bezp. 10A (N)HXH-J PH90 5x2,5
zasilanie sterowania wył. p.poz. c. sterylizat. — rozłącznik bezp. 10A (N)HXH-J PH90 5x2,5
zasilanie zas. klap p.poż c. sterylizat. — rozłącznik bezp. 16A (N)HXH-J PH90 3x2,5 230AC/240C
zasilanie zas. klap p.poż c. sterylizat. — rozłącznik bezp. 16A (N)HXH-J PH90 3x2,5 230AC/240C
zasilanie zas. klap p.poż blok op. — rozłącznik bezp. 16A (N)HXH-J PH90 3x2,5 230AC/240C
zasilanie zas. klap p.poż blok op. — rozłącznik bezp. 16A (N)HXH-J PH90 3x2,5 230AC/240C

UWAGI
1) Na schemacie linią gruba zaznaczono obwody związane z centralną sterylizatornią (parter)

Wymienione w niniejszym opracowaniu wyroby należy traktować, jako przykładowe.
Ewentualne ich zamienniki powinny mieć równoważne parametry techniczne i eksploatacyjne.

UWAGA: Proszę nie skalować wymiarów z rysunku.

UWAGA:
Rysunek ten, jak i cały projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie lub udostępnianie całości lub fragmentu tego rysunku możliwe jest wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z apa sałasińscy - autorska pracownia architektury.

Zleceniodawca:
SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Obiekt:
SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Tytuł projektu:
CENTRALNA STERYLIZATORNIA
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

apa sałasińscy
autorska pracownia architektury
apa sałasińscy
90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a /
tel: +48 42 207 2041
fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Branża: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | Faza: P.B.W. |
| Tytuł rysunku: | CS IE-01 - SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA. | | | Skala: |
| | Imię i nazwisko: | Nr upr. bud.: | Podpis: | Nr projektu: SZ-01-17 |
| Projektant: | inż. Jerzy Jagas | 134/75 | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak | 28/78 | | Data / rewizja: 08.2017 |
| Opracowanie: | mgr inż. Bartłomiej Fraszek<br>mgr inż. Mariusz Gleszcz | | | Nr rysunku: CS IE-01 |